

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-222012dをお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にはこの説明書を良くお読みいただき安全に注意してお使いください。

使用上の注意：

1. 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
2. 許容範囲以上の電圧をかけないでください。
3. モーターの止めネジは本体に3mm～3.5mmねじ込んでください。長すぎるネジは内部のコイルを傷つけ故障の原因となります。
4. バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
5. 無負荷でモーターを長時間回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
6. ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用ください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
7. ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
8. モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
9. プロペラの取り付けはモーター軸径3.18mmに適合する製品を使用してしっかりと取り付けて下さい。

仕様

電圧範囲：リポ2-3セル相当

ワット数：300Wクラス

寸法：外径28mmx本体長さ37 mm

シャフト径：3.18 mm

重量(ケーブル込み)：80 g

推奨機体重量：700 ～ 900 g

参考データ：

(例1)プロペラ=Tahmazo 10x8折ペラ(品番48689)

バッテリー=Tahmazo LP-3S1P1700SE(3セル、1700mAh、25C)

アンプTahmazo M4516-3S(定格45A)、気温27度の場合

消費電流 30.5A(電圧 12.3V)、回転数 8700rpm

(例2)プロペラ=Tahmazo 10x6折ペラ(品番48690)、

バッテリー=Tahmazo LP-3S1P1700SE(3セル、1700mAh、25C)

アンプTahmazo M2616-3S(定格26A)、気温27度の場合

消費電流 21.4A(電圧 12.3V)、回転数 10100rpm

(注)データは弊社測定の場合です。電流、回転数などは温度やリポスピードコントローラーなどの使用機材により大きく変動します。実際のご運転の際はかならず電流を測定し、モーター、バッテリーアンプなどの機器の規格内であることを確認する必要があります。

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金5500円を添えて弊社までお送りください。(2010年5月現在)

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

<http://www.okmodel.co.jp>

保障及び免責事項について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。たとえ7日以内であっても飛行後の問題は初期不良扱いにはなりません。有償修理の対象となります。本製品を使用した模型等によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。