

この度は、Tahmazo「ユニバーサルピニオン抜き」をお買い上げいただきありがとうございます。  
本製品はモーターシャフトに堅くはめ込まれたピニオンギアなどを抜くための便利なツールです。  
本説明書を良く読み、注意してご使用ください。間違った使用方法は事故につながる可能性があります。

#### セット内容

- ①本体 ②スクリュー ③ユニバーサルアダプタ  
④シャフト押しピン2.9mm ⑤シャフト押しピン1.9mm  
⑥シャフト押しピン0.9mm ⑦六角レンチ  
⑧イモネジ(シャフト押しピンの抜け止め)



・イモネジは締めすぎない



(使用例)

#### 使用方法

- ギアがついているシャフトの太さに合わせてシャフト押しピン(以後「ピン」と表現)を選択します。  
シャフト径3.0mm以上・・・ピン2.9mm    シャフト径2.0mm以上・・・ピン1.9mm  
シャフト径1.0mm以上・・・ピン0.9mm
- スクリューにピンを差し込み、イモネジをピンが本体から抜けなくて、かつピンが軽く回る程度に締め付けてください。
- スクリューを本体にねじ込みます。
- モーターシャフトの直径に合わせてアダプタの切り欠きの向きを選び、本体の溝にアダプタをスライドしてはめ込みます。
- アダプタをモーターとギアの間に差し込み、スクリューを締めてゆきます。
- ピンがギアに当たったなら、モーターのシャフトとピンをきっちりと突き合わせ、更にスクリューを締め付けます。
- ギアがシャフトから抜けたなら、スクリューをゆるめてギアを取り外してください。

#### 保障及び免責事項について:

初期不良のみ補償の対象となります。付属品の不足などがありましたら、購入より7日以内に弊社まで不具合の内容、お買い上げ店名、お名前、連絡先電話番号をメールまたはFAXでご連絡ください。商品の返送方法などをご案内させていただきます。本製品を使用したことによって生じた事故および不利益損害については一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません。

輸入発売元: 株式会社OK模型  
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11  
Tel:06-6725-2031 Fax:06-6725-2034  
<http://www.okmodel.co.jp>  
info@okmodel.co.jp

本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます。

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.